

# VOX-APPEL 2

*Transmetteur téléphonique  
d'alarme sociale, vocal et digital*



## **VOX-APPEL 2**

*Transmetteur téléphonique  
d'alarme sociale, vocal et digital*

### **Téléassistance La technologie au service de la santé**

- Le VOX-APPEL 2 permet aux personnes âgées ou isolées un dialogue permanent avec l'extérieur.
- Une simple pression sur l'émetteur pendentif ou sur l'un des 3 boutons d'appel active le VOX-APPEL 2 qui prévient un proche, une association pour personnes âgées ou isolées et/ou un centre spécialisé dans les appels de personnes en difficulté et leur transmet vos messages d'alarme.
- Ses nombreuses fonctions telles que le dialogue en mode mains libres, la programmation à distance,... font de lui un produit complet et sécurisant.
- Très convivial et simple d'utilisation, il assiste l'utilisateur durant toute la programmation grâce à son guide vocal unique en son genre.
- Le VOX-APPEL 2 fonctionne avec un ou plusieurs émetteurs pendants. Il peut gérer jusqu'à 12 émetteurs pendants.
- Le VOX-APPEL 2 n'a besoin d'aucune installation, il se pose naturellement sur un meuble.
- Protocoles : Cesa 200 Bauds, Contact ID, SIA, Sériee...

L'excellence de l'innovation pour votre sécurité et confort

## Caractéristiques

### Présentation

- Boîtier métallique
- Dimensions : 182 x 112 x 42 mm
- Poids : 1 kg
- Protocoles utilisés : CESA, CONTACT ID, SIA, ...
- Conforme aux normes EN 50130-4 et EN 50022
- Degré de protection IP30 : usage intérieur sec exclusif.

### Alimentation

- Alimentation secteur : 230 VAC / 50 Hz
- Adaptateur secteur de type externe
- Type de batterie de secours : 12 V 800 mAh (fournie)
- Autonomie sur batterie secours : 24 heures
- Sauvegarde de la programmation en cas de coupure d'alimentation.

### Mode de programmation

- Programmation locale par clavier ou à distance avec téléphone à touches multifréquences, entièrement guidée par synthèse vocale.
- Programmation en local ou à distance par PC.
- Facilité de programmation grâce à son menu assisté en mode vocal et digital.

### Fonctionnement

- Gestion et identification de 12 émetteurs médaillons individuels.
- 3 boutons d'appel en face avant destinés à :
  - Urgence (exemple : centre de téléassistance),
  - Service (exemple : soins et repas à domicile),
  - Famille (exemple : un membre de la famille).
- 2 entrées auxiliaires permettant :
  - la gestion optionnelle de poire d'appel, de tirette de douche ou de la fonction présence de vie
  - le raccordement d'un lecteur de badges pour la gestion des intervenants.
- Un message vocal général de 20 secondes, identifiant le transmetteur.
- 17 messages vocaux de 7 secondes, associés aux 12 émetteurs médaillons, aux 3 boutons d'appel et aux 2 entrées auxiliaires.
- 8 numéros de téléphone de 20 chiffres (4 en vocal et 4 en digital).
- Acquiescement par code multifréquences au raccroché et au décroché.
- Batterie de secours intégrée.
- Détection batterie faible intégrée et sélectionnable de 10 à 12 V.
- Fonction écoute des lieux et/ou dialogue en mode mains libres ou alternat.
- Fonction interrogation de l'état du système par téléphone.
- Mémoire d'événements horodatés.



Représentant